

Frühjahrs-Check



SILENO city / life
smart SILENO city / life



Frühjahrs-Check

SILENO city / life, smart SILENO city / life



Ladestation

Ist die Ladestation noch betriebsbereit?

Ladestation an Netzteil anschließen und Kontrollleuchte prüfen.

LED blinkt blau: alles ok

LED aus oder rot: Eine Störung liegt vor.

Bitte prüfen entsprechend der Bedienungsanleitung.

Bei Bedarf steht Ihnen der GARDENA Service zur Verfügung.

Sind die Ladekontakte an der Ladestation und am Mäher ok?

Während der Lagerung kann es zur Korrosion (Grünspan) kommen.

Falls dies zutrifft, den Grünspan mit einem feinen Schleifpapier entfernen.

Batterie

Ist die Batterie noch fit für die nächste Saison?

Ladestation an das Netzteil anschließen und Kontrollleuchte prüfen. Die Batterie ist wartungsfrei, „altert“ aber durch die Nutzung. Die Fitness hängt stark von der Einsatzdauer (Anzahl Ladezyklen) ab. Mit zunehmender Nutzung sinkt die Batteriekapazität, d. h. der Mähroboter fährt häufiger in die Ladestation.

Der Ladestand einer vollgeladenen Batterie sollte zwischen 1200 mAh und 1600 mAh liegen. Wenn die angezeigte Batteriekapazität 1200 mAh oder weniger beträgt, empfehlen wir Ihnen die Batterie zu wechseln.

Die Überprüfung der Batteriekapazität in voll geladenem Zustand durchführen. Nur so erhalten Sie ein zuverlässiges Ergebnis.



Die Werte können Sie einfach am Roboter mäher auslesen.

1. Lassen Sie den Mähroboter im manuellen Betriebsmodus „Nebenumfeld“ mähen, bis die Batterie vollständig entladen ist. Bei leerer Batterie bleibt der Mähroboter auf der Rasenfläche stehen.
2. Laden Sie Ihren Mähroboter vollständig im Betriebsmodus „Nebenumfeld“ auf.
3. Halten Sie die Taste „Menü“ für 5 Sekunden gedrückt.
4. Wählen Sie „Info“.
5. Wählen Sie „Batterie“.



Tipp

Die gewünschten Informationen werden am Display angezeigt. Ein Batteriewechsel kann ganz einfach selbst vorgenommen werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.



Frühjahrs-Check

SILENO city / life, smart SILENO city / life



Begrenzungskabel

Ist ein möglicher Schaden am Begrenzungskabel aufgetreten?

Es ist nie ganz auszuschließen, dass in der Winterpause eine Beschädigung des Begrenzungs- oder Leitkabels auftritt.

Begrenzungskabel und Leitkabel an der Ladestation anschließen und Kontrollleuchte überprüfen.

LED grün:

alles ok

LED gelb oder blau:

Eine Störung liegt vor. Bitte entsprechend der Bedienungsanleitung überprüfen.

Weitere Infos finden Sie [hier](#).

Bei Bedarf steht Ihnen der GARDENA Service zur Verfügung.

Messer und Messerteller

Die neue Saison sollten Sie mit neuen Messern starten.
Bitte die Messer wechseln.

Tipp

Messer sind Verschleißteile und sollten regelmäßig gewechselt werden. Bevorraten Sie sich jetzt schon.



Alles abgehakt?

Dann ist Ihr GARDENA Mähroboter fit für die nächste Saison und der Rasen kann wachsen.
Falls Sie Unterstützung benötigen, steht Ihnen das GARDENA Serviceteam gerne zur Verfügung.

www.gardena.de

Telefon: 0731 / 490 6419