

Akku-Kombihammer

HR006GZ

XGT • 2x 40V max. • SDS-MAX •
52 mm • 21,4 J

Mit einer Einzelschlagkraft von 21,4 Joule, der stärkste Makita-Kombihammer seiner Klasse

Leistungsstarker 2x 40V max. Akku-Kombihammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme. 80V max. ermöglichen eine Einzelschlagstärke von 21,4 Joule. Dieser Akku-Kombihammer ist für mittlere bis schwere Bohr- und Stemmarbeiten geeignet. Mit AVT und Soft No Load zur Reduzierung von Vibrationen. Die AWS-Technologie startet einen gekoppelten AWS-Staubsauger automatisch.



Technische Details

Akkuspannung	2 x 40 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	1100 - 2250 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	52 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	25 - 45 mm
Einzelschlagstärke	21,4 J
Passend für SDS-MAX	✓
Motorbremse	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	109 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	98 dB(A)
Produktgewicht	11,1 kg
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	12,9 - 14,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	610 x 140 x 337

Spezifikationen

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Tiefenanschlag für gleichbleibende Bohrtiefe
- Mit Rutschkupplung
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381739344

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

135629-4
Seitengriff kpl.



135283-4
D-Griff kpl.



331955-1
Tiefenanschlag



443122-7
Lappen



821848-5
Transportkoffer Kunststoff



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



Optionales Zubehör

191N81-0
Absaug-Set Bohren + Stemmen



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



199143-4
Absaugset Stemmen



199144-2
Absaugset Stemmen



821848-5
Transportkoffer Kunststoff



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

