

| Art.-Nr.  | VE | PG  | EAN                                                                               |
|-----------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 846902007 | 2  | 112 |  |

DONAU - Kombigerät - Druck-Wechselschalter, LED-Dimmer. Geeignet für Glühlampen und 230V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie NV-Halogenlampen mit konventionellen Trafos (Bitte technische Angaben der Trafo-Hersteller beachten). Einstellbare Grundhelligkeit, mit Softrastung, Phasenanschnitt RL 20-250W/VA, LED 3-35W, 230 V~, 50Hz, Farbe: arktisweiß



| Technische Daten                      |                             | 846902007 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Zusammenstellung                      | Basiselement                |           |
| Bedienungsart                         | Dreh-/Druckknopf            |           |
| Lastart                               | universal und LED Retrofit  |           |
| Montageart                            | Unterputz                   |           |
| Befestigungsart                       | Krallen-/Schraubbefestigung |           |
| Werkstoff                             | Kunststoff                  |           |
| Werkstoffgüte                         | Thermoplast                 |           |
| Oberfläche                            | unbehandelt                 |           |
| Ausführung der Oberfläche             | glänzend                    |           |
| Farbe                                 | weiß                        |           |
| Farbe (benutzerdefiniert)             | arktisweiß                  |           |
| Geeignet für Schutzart (IP)           | IP20                        |           |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1                           |           |
| App-Steuerung über Bluetooth          | Nein                        |           |
| Dimmung Phasenanschnitt               | Ja                          |           |
| Dimmung Phasenabschnitt               | Nein                        |           |
| Seriendimmer                          | Nein                        |           |
| Nebenstelleneingang                   | Nein                        |           |
| Lichtwertspeicher                     | Ja                          |           |
| Verwendbar mit Taste                  | Nein                        |           |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder        | Nein                        |           |
| Verwendbar mit Präsenzmelder          | Nein                        |           |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer     | Nein                        |           |
| Verwendbar mit Funktaste              | Nein                        |           |
| Verwendbar mit IR-Taste               | Nein                        |           |
| Halogenfrei                           | Ja                          |           |
| Transparent                           | Nein                        |           |
| Nennspannung                          | 230V                        |           |
| Frequenz                              | 50Hz                        |           |
| Nennleistung                          | 7-110VA                     |           |
| Anschlussart                          | Schraubklemme               |           |